

موسسه صنعتی و کشاورزی آبیاران

موسسه صنعتی کشاورزی آبیاران پویان آذر این مؤسسه با بیش از پنجاه سال سابقه فعالیت، یکی از عمده ترین تأمین کنندگان انواع محصولات صنعتی، کشاورزی، راه سازی، خانگی، اعم از الکترو موتور، الکترو پمپ، دیزل ژنراتور، انواع کمپرسورهای دیزلی، معدنی و صنعتی، لیفتراک، تراکتور، بیل بکھو، بیل مکانیکی و ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی می باشد.

این شرکت نمایندگی معتبرترین شرکت های داخلی اعم از موتوژن، الکتروژن، جمکو، پمپ ایران و غیره را در اختیار دارد.

مؤسسه ی آبیاران با بهره گیری از تخصص بیش از صد نفر از کارشناسان خود آمادگی ارائه مشاوره مهندسی در کلیه زمینه های یاد شده به عموم مشتریان محترم را دارد. یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت این شرکت ارائه خدمات پس از فروش در نقاط مختلف کشور می باشد. کارشناسان و متخصصین این شرکت آمادگی دارند در اسرع وقت نیازهای فنی و تخصصی مشتریان خود را بر آورده سازند.

همچنین این شرکت مفتخر است با بهره گیری از نیروی متخصص و توان فنی قوی ، تعدادی از ماشین آلات مورد نیاز صنایع نفت و گاز و پتروشیمی را تأمین و خود را در وندور لیست (vendor list) آنها منظور نماید.

موتور برق بنزینی Elemax SHX2000



- **موتور برق** کوچک هندا اصل ژاپن - موتور برق کیفی هوندا المکس ژاپن ژنراتور بنزینی کوچک (توان خروجی ۲ کاوا - ۱,۷ کیلووات تکفاز معادل ۱۷۰۰ وات یا روشن کردن ۱۷ عدد لامپ ۱۰۰ واتی رشته ای)
- مجهز به پنل ای وی آر AVR پنل و سیستم تولید برق اینورتر (بدون نوسان) جهت جلوگیری از نوسانات برقی مناسب جهت استفاده در خانه ها، ادارات، مسافرت و کمپ ها، سیستم های شبکه و مخابرات
- دارای سیستم روشن کننده دستی هندل (Recoil)
- قابلیت تنظیم اتوماتیک دور موتور مناسب با توان خروجی دستگاه
- دارای خروجی تک فاز ۲۲۰/۲۴۰ ولت
- دارای سیم پیچ مس
- مقدار صدای تولیدی ۵۸ دسی بل در مدل های Open
- سیستم اتوماتیک کنترل مصرف سوخت متناسب با میزان خروجی از ۱ لیتر در ساعت (متناسب با مدل و توان خروجی)
- دارای وزن ۲۱ کیلوگرم - قابل حمل و سبک
- ظرفیت باک این موتور برق کیفی ۷,۷ لیتر می باشد. که با یک باک پر این موتور برق در حالت خروجی نرمال ۵-۶ ساعت کار می کند.
- دارای سیستم نمایش تعویض روغن خودکار Oil Alert System
- واردات موتور برق کیفی هوندا در این مدل بیشتر به رنگ سبز رنگ G انجام می گیرد.

مدل		SHX2000				
تیپ		R	G	S	L	
ژنراتور	Frequency (Hz)	۵۰		۶۰		
	Engine Speed (rpm)	۴۵۰۰				
	Waveform	Square-Wave				
	AC Output	Maximum Power (W)	۱۹۰۰	۱۷۰۰	۱۹۰۰	
		Rated Power (W)	۱۵۰۰			
		Rated Voltage (V)	۲۲۰	۲۳۰	۲۲۰	۱۲۰
	DC Output	Only for Charging 12V Automotive Batteries. Maximum charging output = 8.3A				
Insulation Class	B					
موتور	Maker	HONDA				
	Model	GX100				
	Type	Air Cooled OHC 4-stroke Gasoline				
	Displacement (CC)	۵/۹۸				
مشخصات	L x W x H (mm)	۵۶۰ x 340 x 415				
	Dry Weight (kg)	۰/۲۱	۰/۲۲	۰/۲۱	۰/۲۱	
	Fuel Tank Capacity (liters)	۷/۷				
	Sound Level	[dB(A)/7m]	۶۳ (۲/۱ load)			
		(dB Lwa)	۹۳ (۴/۳ load)			
	Pilot Lamp	LED				
	Power Indicator	LED				
	Oil Alert System	YES				
	Engine Stop	Rocker Switch				
	AC	Output	Plug Socket x 2			
		Protective Device	Control Circuit			
DC	Output	Terminal				
	Protective Device	Thermal Type Circuit Breaker				

تماس با مدیریت: آقای حمید خانکشی زاده 09121127699
کارشناسان فروش: آقای شاپور خانکشی زاده 09147734464 خانم غلامی 09146635750
شعبه 1: تبریز، جاده سنتو، تلفن (041) 34427242-34421027 شعبه 2: تبریز، چهارراه نادر، تلفن (041) 32818772